


Паспорт Соединитель к бесконтактным выключателям CS S25-3



Цоколевка соединителя CS S25-3 (вид со стороны монтажа)



Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	----


Рабочее напряжение	130В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I <sub>max</sub>	4А
Диапазон рабочих температур	-40°С...+105°С
Присоединение	Кабель. ≤5,5мм/мах 0,5мм <sup>2</sup>
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP65*
Сопротивление контакта	≤ 0,005Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 <sup>8</sup> Ом

Комплект поставки	1. Соединитель 2. Паспорт изделия
-------------------	--------------------------------------


Срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию	
со дня отгрузки портебителю, но не более	24 мес. 36 мес.

*Рекомендации по монтажу	После монтажа проводов для устранения их перемещения в кожухе, обрыва в месте пайки и обеспечения влагозащищенности рекомендуется производить заливку монтажного пространства соединителя герметиком.
--------------------------	---

Паспорт Соединитель к бесконтактным выключателям CS S25-3



Цоколевка соединителя CS S25-3 (вид со стороны монтажа)



Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	----

Рабочее напряжение	130В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I <sub>max</sub>	4А
Диапазон рабочих температур	-40°С...+105°С
Присоединение	Кабель. ≤5,5мм/мах 0,5мм <sup>2</sup>
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP65*
Сопротивление контакта	≤ 0,005Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 <sup>8</sup> Ом

Комплект поставки	1. Соединитель 2. Паспорт изделия
-------------------	--------------------------------------

Срок гарантии со дня ввода в эксплуатацию	
со дня отгрузки портебителю, но не более	24 мес. 36 мес.

*Рекомендации по монтажу	После монтажа проводов для устранения их перемещения в кожухе, обрыва в месте пайки и обеспечения влагозащищенности рекомендуется производить заливку монтажного пространства соединителя герметиком.
--------------------------	---